

НАС-700Н

Инструкция по эксплуатации.

Пожалуйста, полностью прочтите инструкцию и сохраните её

Предупреждение.

Во избежание несчастных случаев, обращайтесь внимание на наличие указанных предупреждающих знаков во время установки и технического обслуживания прибора.

Чтобы избежать вероятности электрического шока, не удаляйте крышку либо внутренние части, обращайтесь в сервисную службу за оказанием квалифицированной помощи.



Этот символ предназначен для предупреждения пользователя о наличии неизолированного, опасного напряжения внутри оболочки продукта, величина которого может быть достаточной для того, чтобы создать опасность поражения электрическим током.



Этот символ предназначен для предупреждения пользователя о наличии важных инструкций по эксплуатации в литературе, сопровождающей устройство.

Для покупателей.

Данное оборудование было протестировано и соответствует классу В цифровых устройств.

Этому классу соответствуют приборы, обеспечивающие надлежащую защиту жилых помещений от вторжения. Данное оборудование производит, использует и может излучать частоту радиоволн и, если оно установлено и используется не в соответствии с инструкциями, то может служить причиной помех. Однако, правильная установка не является гарантией отсутствия помех. Если данное оборудование является причиной помехой, что можно установить с помощью его включения/выключения, то рекомендуем принять следующие меры:

- Переориентируйте или переустановите принимающую антенну
- Увеличьте расстояние между данным оборудованием и приемником
- Подключите оборудование к другой цепи, отличной от той, к которой подключен радиоприемник.
- Проконсультируйтесь с дилером или с техническим специалистом.

Примечание: Изменения или модификации, не одобренные компанией Hyundai, могут сделать предоставляемую гарантию недействительной.

Меры безопасности:

1. Прочитайте инструкцию.

Все инструкции по безопасности и использованию должны быть прочитаны перед использованием.

2. Сохраните инструкцию.

Все инструкции по безопасности и использованию должны быть сохранены в качестве справочной информации.

3. Следуйте инструкциям.

Соблюдайте все инструкции по применению, инструкции по уходу и предупреждения.

4. Чистка.

Перед чисткой отключите питание. Не используйте жидкие очистители и аэрозоли. Используйте сухую ткань.

5. Дополнительные принадлежности.

Не используйте те принадлежности, которые не рекомендованы фирмой-производителем, так как они могут служить причиной повреждений.

6. Теплота и влажность.

Не подвергайте прямому попаданию солнечных лучей и дождя.

7. Установка.

Не устанавливайте прибор в местах, где он может подвергаться значительному нагреву, охлаждению, воздействию сильной влажности или грязи. Используйте только те монтажные аксессуары, которые рекомендованы производителем или прилагаются к оборудованию. Для установки производитель рекомендует обращаться к квалифицированным специалистам либо к официальному дилеру.

8. Вентиляция.

Наличие отверстий в корпусе гарантирует исправную работу оборудования и предохраняет его от перегрева. Эти отверстия не должны быть закрыты. Никогда не располагайте прибор на кровати, диване, ковре и подобных поверхностях, так как это может блокировать открытую вентиляцию; не размещайте внутри шкафа или книжной полки - это может препятствовать течению воздуха сквозь вентиляционные отверстия.

9. Источники питания.

Прибор должен работать только от того источника питания, который указан на этикетке. Если вы не уверены, какой источник питания у вас, проконсультируйтесь с дилером или с техническим специалистом.

10. Заземление и поляризация.

Этот прибор оснащён вилок для поляризованной линии переменного тока. Эта вилка входит в розетку только в одном положении, что является мерой предосторожности.

11. Перегрузка.

Во время использования прибора не перегружайте розетки или переходники, поскольку это может привести к возгоранию или короткому замыканию.

12. Аксессуары.

Не помещайте прибор на неустойчивые подпорки, штативы, кронштейны или столы. При падении прибор может повредиться или испортиться.

13. Предметы и жидкости.

Не допускайте проникновения каких-либо предметов в щели и отверстия, протекающие в прибор жидкостей.

14. Обслуживание.

Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор, так как при открывании или снятии крышки Вы подвергаетесь риску высокого напряжения и другим опасностям. Для сервисного обслуживания обращайтесь к квалифицированным специалистам.

15. Линия питания

Система не должна находиться возле линий питания, электроламп и мощных электроцепей.

16. В случае повреждения

В любом из нижеприведённых случаев отключите прибор из розетки и обратитесь к квалифицированному техническому специалисту.

- а) Если подведённый провод повреждён
- б) Если какая-либо жидкость пролита на прибор, или какой-либо предмет попал внутрь прибора
- в) Если прибор попал под воду
- г) Если прибор упал, либо был повреждён каким-либо другим образом
- е) При существенных изменениях в работе прибора.

17. Замена частей прибора.

Когда необходима замена частей прибора, используйте запасные части, указанные фирмой-производителем.

Операции

Использование кнопок и регуляторов

Кнопка	Описание
TALK	Нажмите и отпустите TALK для начала и завершения разговора
DOOR OPEN	Нажмите DOOR OPEN для открытия двери в течение разговора
DOOR CAMERA	Нажмите DOOR CAMERA для просмотра изображения со входа. Нажмите TALK для выключения DOOR CAMERA
GUARD/C. GATE	Ответ на звонок с интерфона комнаты охраны либо с интерфона главного входа
MENU	Включение экранного меню и внесение в него изменений.
▲	Прокрутка вверх
▼	Прокрутка вниз
PLAY/STOP	Воспроизведение и остановка воспроизведения изображений посетителей
REC/DEL	Запись и уничтожение изображения посетителя
SECURITY	Активация и отключение режима “Охрана”
ABSENCE	Активация и отключение режима “Отсутствие”
RESTORE	Отключение сигнализации огонь/газ
EMERGENCY	Активация и отключение аварийной сигнализации

Переговорные функции

С помощью громкоговорящего телефонного аппарата Вы можете разговаривать с посетителем, находящимся возле входной камеры или интерфона общих ворот, а также с охраной, находящейся в офисе охраны (в том случае, если указанные приборы установлены). Для регулировки звука в течение разговора нажимайте ▲/▼.

Переговоры с посетителем у входной камеры.

Когда посетитель нажимает кнопку входной камеры, прибор играет мелодию и мигает индикатор входной камеры. Изображение посетителя на 30 секунд появляется на экране.

1. Нажмите и отпустите кнопку TALK для начала разговора.

Изображение посетителя исчезнет по истечении 180 секунд после нажатия кнопки TALK.

2. Нажмите и отпустите кнопку TALK для завершения разговора.

Примечание: Если установлен дистанционно управляемый дверной замок, то он функционирует следующим образом:

- Для того, чтобы отпереть дверь в течение разговора, ещё раз нажмите кнопку **TALK/DOOR OPEN**.
- Если нажать кнопку **TALK/DOOR OPEN**, то изображение посетителя исчезнет.

Переговоры с посетителем у интерфона общего входа

Эта функция доступна тогда, когда на главном входе установлен интерфон общего входа. После того, как посетитель нажимает кнопку на интерфоне общего входа, Ваш домофон проигрывает мелодию и вспыхивает лампочка индикатора GUARD/C.GATE. Изображение посетителя появляется на экране.

1. Нажмите и отпустите кнопку TALK для начала разговора.

Изображение посетителя исчезнет по истечении 60 секунд после нажатия кнопки TALK.

2. Нажмите и отпустите кнопку TALK для завершения разговора.

Для того, чтобы отпереть главный/общий вход в течение разговора, ещё раз нажмите кнопку **DOOR OPEN**. После того, как нажата кнопка **DOOR OPEN**, изображение посетителя исчезает.

Переговоры с офисом охраны через интерфон.

Эта функция доступна, когда в комнате охраны установлен интерфон офиса охраны.

Охрана может позвонить на ваш домофон.

Когда охрана звонит на Ваш домофон, он проигрывает мелодию, и вспыхивает лампочка индикатора GUARD/C.GATE.

1. Нажмите и отпустите кнопку TALK для начала разговора.

2. Нажмите и отпустите кнопку TALK для завершения разговора.

Для того, чтобы позвонить охране с Вашего домофона:

1. Нажмите и отпустите кнопку GUARD/C.GATE для начала разговора.

Загорится индикатор GUARD/C.GATE.

2. Нажмите и отпустите кнопку TALK для завершения разговора.

Использование модели 700 в качестве телефона (только приём звонков)

Эта функция доступна, если Вы подключили прибор к обычной телефонной линии. Когда Вам поступает звонок, прибор проигрывает мелодию, а индикатор TALK вспыхивает.

1. **Нажмите и отпустите кнопку TALK для начала разговора.**
2. **Нажмите и отпустите кнопку TALK для начала разговора.**

Получение одновременных вызовов.

Если вы одновременно принимаете звонки с интерфона общего входа, интерфона офиса охраны, входной камеры или внешнего телефона, то звонки обрабатываются в следующей последовательности: интерфон общего входа, интерфон офиса охраны, входная камера и внешний телефон. Вы можете сами выбрать тот звонок, который хотите получить, нажатием соответствующей кнопки на домофоне.

Обходной звонок

Эта функция доступна в том случае, когда в комнате охраны установлен интерфон офиса охраны.

Если Вы установили режим «Отсутствие», и посетитель нажимает кнопку входной камеры, то звонок переадресовывается на интерфон офиса охраны.

Функции мониторинга

Для просмотра изображений со входной камеры

1. **Нажмите и отпустите кнопку TALK/DOOR CAMERA для включения экрана.**
2. **На экране появляется изображение**
3. **Нажмите и отпустите кнопку TALK /DOOR CAMERA для выключения экрана.**

Функции аварийной сигнализации

Если Ваш домофон подключён пожарным датчикам, датчикам утечки газа, к магнитным контактам входной двери, тепловым датчикам или датчикам движения, то в случае их срабатывания аварийная сигнализация будет звучать у вас в доме.

Если домофон также подключён к комнате охраны, то с помощью интерфона офиса охраны будет срабатывать индикатор сигнализации.

Режим отсутствия

Устанавливайте режим отсутствия, когда Вы покидаете дом. Если будет обнаружено движение или вторжение, домофон включит сигнализацию и уведомит офис охраны через интерфон (Сигнализация будет активна в течение 15 минут, если вы не отключите вручную режим отсутствия).

Для активизации режима отсутствия:

1. **Нажмите и отпустите кнопку ABSENCE**
Появится меню и надпись «Enter Password»
2. **Введите свой Пин-код (от 1 до 8 цифр) и нажмите кнопку MENU**

Примечание: По умолчанию (заводская установка) пин-кодом является «0000». О том, как изменить пин-код, читайте на странице 28.

После того, как прозвучит уведомление о включении режима, загорятся индикаторы «Отсутствие», «Уровень охраны 1» и «Уровень охраны 2».

Если вы не услышали уведомление о включении режима охраны, убедитесь, что все двери, подключённые к системе наблюдения, закрыты. Если есть открытые двери, вы услышите сообщение «Убедитесь, что все двери закрыты».

После того, как режим отсутствия успешно активирован, у Вас есть 90 секунд на то, чтобы выйти. О том, как изменить время задержки для выхода, читайте на стр. 28.

Для отключения режима отсутствия:

Примечание: Домофон даст предупредительный сигнал в течение 90 секунд после того, как вы снова зайдёте в дом. О том, как изменить время задержки для входа, читайте на стр. 29.

- 1. Нажмите и отпустите кнопку ABSENCE**
- 2. Введите свой Пин-код и нажмите кнопку MENU.**

Режим охраны

Устанавливайте режим охраны, когда Вы находитесь в доме. Домофон будет включать сигнализацию в том случае, если зарегистрирует движение или открытую дверь. Если Ваш домофон подключён к охранной станции, то охранная станция будет уведомлена через интерфон офиса охраны.

Для активизации режима охраны

- 1. Нажмите и отпустите кнопку SECURITY**
Появится меню и надпись «Enter Password»

- 2. Введите свой пароль (от 1 до 8 цифр)**

После того, как прозвучит уведомление о включении режима, загорится индикатор «Уровень охраны 1».

Если есть открытые двери, вы услышите сообщение «Убедитесь, что все двери закрыты». Система не будет срабатывать, если есть открытые двери.

- 3. Нажмите кнопку MENU для установления режима охраны**

Для отключения режима охраны:

- 1. Нажмите и отпустите кнопку SECURITY**
- 2. Введите свой пароль и нажмите кнопку MENU.**

Режим возгорание/утечка газа

Домофон будет контролировать возможное возникновение пожара и утечку газа в течение всего времени (если установлены детекторы). В случае обнаружения возгорания или утечки газа, срабатывает сигнализация, и прибор уведомляет Станцию Охраны через интерфон офиса охраны. Пожарный и газовый датчики должны регулярно проверяться.

Для деактивации аварийного сигнала после срабатывания сирены

1. Нажмите Restore для приостановки сирены.
2. Для возвращения нормального статуса опять нажмите Restore.

Аварийный режим

Для предупреждения людей внутри дома и офиса охраны нажмите кнопку EMERGENCY на приборе либо переключатель EMERGENCY.

1. **Нажимайте кнопку EMERGENCY на домофоне или переключатель EMERGENCY на стене до тех пор, пока не прозвучит сигнал тревоги (по крайней мере 2 секунды).**
2. **Для приостановления тревоги, нажимайте кнопку**
3. **EMERGENCY на домофоне, пока на экране не появится меню «Введите пароль».**
4. **Введите ваш пароль и нажмите кнопку «Menu».**

Автодозвон при включении сигнализации.

Вы можете запрограммировать в приборе 3 телефонных номера, на которых будет сделан звонок в случае включения тревоги.

Когда зазвенит сигнал тревоги, прибор будет звонить (9 раз) на каждый из трёх телефонных номеров последовательно, до тех пор, пока один из них не ответит.

Для приостановки автодозвона

1. Нажмите кнопку RESTORE (когда тревога включилась из-за пожара/утечки газа). Нажмите кнопку ABSENCE или SECURITY (когда тревога включилась в режиме охраны или в режиме отсутствия).
2. Введите ваш пароль и нажмите кнопку MENU.

Примечание: использование функции автодозвона может не работать из-за типа принимающего аппарата или локального телефонного провайдера.

Запись изображений

Прибор имеет возможность записывать до 32х изображений посетителей. Если записано 32 изображения, то прибор будет перезаписывать ранее записанные изображения (изображения записываются в чёрно-белом варианте).

1. **Для записи изображения посетителя в ходе разговора нажмите кнопку REC/DEL.** На экране появляется надпись RECORD. Во время режима отсутствия изображение записывается автоматически.
2. **Для просмотра изображения после записи, нажмите кнопку PLAY/STOP.**
3. **Для просмотра записанных изображений, нажимайте ▲ или ▼ для прокрутки вперёд или назад.**
4. **Для удаления всех записанных изображений нажмите кнопку REC/DEL и удерживайте до тех пор, пока на экране не появится надпись «ALL DELETE».**

Использование настроек с помощью экранного меню.

Следующие установки могут быть изменены, используя экранное меню.

Установка настроек времени

Используя экранное меню, вы можете настроить дату и время на приборе.

Для настройки даты

1. Нажмите кнопку MENU.

На экране появится надпись [HAC-700H MENU]

2. Нажимайте ▲ или ▼ для прокрутки, выберите CLOCK (часы) и нажмите кнопку MENU.

На экране появится надпись CLOCK MODE.

3. Нажимайте ▲ или ▼ для прокрутки опций, выберите DATE (дата) и нажмите кнопку MENU.

4. Нажимайте ▲ или ▼ для прокрутки, выбирайте нужный вам пункт – год, месяц, дата и нажмите кнопку MENU.

После нажатия кнопки MENU выбранный вами пункт будет выделен красным

5. Нажимайте ▲ или ▼ для изменения каждого числа в данных. Для установки изменений нажмите кнопку MENU.

6. Для того чтобы вернуться к предыдущему экрану, выберите PREVIOUS и нажмите кнопку MENU.

По прошествии 10 секунд без активности экранное меню закроется.

Для настройки времени

1. Нажмите кнопку MENU.

2. Нажимайте ▲ или ▼ для прокрутки, выберите CLOCK (часы) и нажмите кнопку MENU.

3. Нажимайте ▲ или ▼ для прокрутки, выберите «Time» (время).

4. Нажимайте ▲ или ▼ для перемещения курсора на нужный вам пункт (AM, PM, часы или минуты)

После нажатия кнопки MENU выбранный вами пункт будет выделен красным.

5. Нажимайте ▲ или ▼ для изменения каждого пункта в меню времени, после изменения нажмите кнопку MENU.

6. Для того чтобы вернуться к предыдущему экрану, выберите PREVIOUS и нажмите кнопку MENU.

По прошествии 10 секунд без активности экранное меню закроется.

Установка настроек звука

Используя экранное меню, вы можете настроить звук прибора.

1. Нажмите кнопку MENU.

На экране появится надпись [HAC-700H MENU]

2. Нажимайте ▲ или ▼ для прокрутки, выберите VOLUME (звук) и нажмите кнопку MENU.

На экране появится надпись VOLUME MODE.

ПУНКТ	
Telephone	Звук между НАС-700Н и телефоном
Guardphone	Звук между НАС-700Н и интерфоном офиса охраны
Doorphone	Звук между НАС-700Н и входной камерой
Interphone	Звук между НАС-700Н и интерфоном ванной и кухонной аудио/видео системой

3. Выберите пункт, который хотите изменить, и нажмите кнопку MENU.

К примеру:

Для изменения громкости телефона, выберите пункт «Telephone» и нажмите кнопку MENU.

4. Нажимайте ▲ или ▼, чтобы выбрать Tx, Rx или Melody Volume и нажмите кнопку MENU.

Описание изменяемых пунктов:

Символ	Название	Описание
	Tx Volume	Увеличение/уменьшение громкости микрофона
	Rx Volume	Увеличение/уменьшение громкости спикера
🎵	Melody Volume	Увеличение/уменьшение громкости звучания мелодии

После нажатия кнопки MENU выбранный вами пункт будет выделен красным.

5. Нажимайте ▲ или ▼ для изменения звука. Для установки изменений нажмите кнопку MENU.

6. Для того чтобы вернуться к предыдущему экрану, выберите PREVIOUS и нажмите кнопку MENU.

По прошествии 10 секунд без активности экранное меню закроется.

Установка настроек изображения

Используя экранное меню, вы можете настроить яркость, контрастность, цвет и насыщенность LCD монитора.

1. Нажмите кнопку MENU.

На экране появится надпись [НАС-700Н MENU]

2. Нажимайте ▲ или ▼ для прокрутки, выберите PICTURE (изображение) и нажмите кнопку MENU.

На экране появится надпись PICTURE MODE.

3. Выберите нужный вам пункт меню и нажмите кнопку MENU.

К примеру:

Для регулировки яркости выберите пункт Brightness (яркость) и нажмите кнопку MENU.

После нажатия кнопки MENU выбранный вами пункт будет выделен красным

4. Нажимайте ▲ или ▼ чтобы изменить величину яркости и нажмите кнопку MENU.

5. Чтобы изменить другие параметры, повторите шаги 3 и 4.

6. Для того чтобы вернуться к предыдущему экрану, выберите PREVIOUS и нажмите кнопку MENU.

По прошествии 10 секунд без активности экранное меню закроется.

Настройка системного меню

Для регулировки установок охраны в настройке SYSTEM необходимо ввести ваш пароль.

Примечание: по умолчанию паролем является «0000» (заводская настройка)

О том, как изменить пароль, читайте на стр. 28.

1. Нажмите кнопку MENU.

На экране появится надпись [HAC-700H MENU]

2. Нажимайте ▲ или ▼ для прокрутки, выберите SYSTEM (система) и нажмите кнопку MENU.

На экране появится надпись SYSTEM MODE.

3. Нажимайте ▲ или ▼ для прокрутки, выберите SECURITY (охрана) и нажмите кнопку MENU.

На экране появится надпись ENTER PASSWORD.

Введите ваш пароль, используя кнопки на панели, как показано ниже.

Примечание: Длина вашего пароля может составлять от 1 до 8 цифр. По умолчанию паролем является «0000» (заводская настройка)

4. Введите ваш пароль и нажмите кнопку MENU.

На экране появится надпись SECURITY.

(1) Для того, чтобы изменить пароль

- выберите «Password» (пароль) и нажмите кнопку MENU.

- введите новый пароль и нажмите кнопку MENU.

Примечание: если вы нажмете кнопку MENU до того, как введёте новый пароль, предыдущий пароль будет удалён, а прибор станет функционировать без пароля.

(2) Для того, чтобы изменить временную задержку для выхода

Изменение времени для выхода после установки режима отсутствия

- выберите Exit Alarm Delay (Временная задержка для выхода) и нажмите кнопку MENU.

- Введите новое время задержки и нажмите кнопку MENU.

Примечание: Временная задержка для выхода по умолчанию установлена на 90 секунд и может быть продлена до 10 минут с интервалом в 10 секунд.

(3) Для того, чтобы изменить временную задержку для входа

Изменение времени, которое у вас есть для того, чтобы отключить режим отсутствия после входа

- выберите Entry Alarm Delay (Временная задержка для входа) и нажмите кнопку MENU
- Введите новое время задержки и нажмите кнопку MENU.

Примечание: Временная задержка для выхода по умолчанию установлена на 90 секунд и может быть продлена до 10 минут с интервалом в 10 секунд.

Для того чтобы вернуться к предыдущему экрану

Выберите PREVIOUS и нажмите кнопку MENU. По прошествии 10 секунд без активности экранное меню закроется.

Установка автодозвона

Если ваш прибор подключён к телефонной линии, то вы можете запрограммировать в приборе 3 телефонных номера. Прибор не станет звонить до тех пор, пока вы не запрограммируете номер, с которого делается звонок по крайней мере один другой номер.

1. Нажмите кнопку MENU.

На экране появится надпись [HAC-700H MENU]

2. Нажимайте ▲ или ▼ для прокрутки, выберите SYSTEM (система) и нажмите кнопку MENU.

На экране появится надпись SYSTEM MODE.

3. Нажимайте ▲ или ▼ для прокрутки, выберите Auto Dialing (автодозвон) и нажмите кнопку MENU.

На экране появится надпись ALARM TEL NO. MODE.

4. Нажимайте ▲ или ▼ для прокрутки и выбирайте номер телефона, который вы хотите запрограммировать.

Введите ваш номер телефона, используя кнопки на панели, как показано ниже.

Примечание: вы должны вводить домашний телефонный номер, выбрав в экранном меню пункт «My Home TEL. NO». Когда совершается аварийный звонок, номер домашнего телефона является частью передаваемой информации.

5. После установки каждого телефонного номера нажмите кнопку MENU.

Для того чтобы вернуться к предыдущему экрану

Выберите PREVIOUS и нажмите кнопку MENU. По прошествии 10 секунд без активности экранное меню закроется.

Дополнительная информация

Возможные неисправности

Если предложенные ниже методы не устраняют неисправность, обратитесь к дилеру.

При переговорах звук недостаточно громкий

- Увеличьте звук с помощью звукового селектора, находящегося в нижней части домофона.

Звук мелодии недостаточно громкий

- Увеличьте звук с помощью регулятора звука мелодии, находящегося в нижней части домофона.

Некачественное изображение на экране

- Убедитесь в чистоте линзы внешней камеры
- Отрегулируйте яркость с помощью регулятора яркости, находящегося в нижней части домофона.
- Линзы цветной CCD камеры могут повреждаться в том случае, если они подвержены длительному воздействию яркого прямого естественного или искусственного света. При установке выбирайте, по возможности, место, частично защищённое от прямого света.
- После дождя или при очень низкой температуре линзы камеры могут временно запотевать и давать неясную картинку. Нормальная работа восстанавливается после испарения влаги.

Не работает автодозвон

- Убедитесь, что вы запрограммировали ваш домашний номер и до трёх других номеров (см. стр. 29).

Время задержки для входа или выхода в режиме отсутствия слишком мало

- Измените время задержки в меню SECURITY (см. стр. 28).

Функции телефона не выполняются

- Прибор должен быть подключён к телефонной линии и должно быть включено питание.

Не работает датчик сигнализации

- используйте только датчики, рекомендованные Hyundai Telecom.

На мониторе постоянно видно белое пятно или область

- Изготовленные с помощью высокоточных технологий, цветные TFT LCD панели, при передаче изображения с внешней цветной камеры, иногда могут получать небольшой участок, который либо постоянно светится, либо не светится совсем. Если такое случается, это не неисправность, а скорее результат действия постоянного света на линзы камеры.

Изображение на экране стало чёрно-белым

- HDN-200 (Внешняя камера дневного и ночного режима работы) работает в чёрно-белом режиме в условиях низкой освещенности.

Технические характеристики.**НАС-700Н (монитор)**

Параметр	Спецификации
Напряжение	100~250V AC, 1,5A, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	Средняя: 5W, максимальная: 15W
Вход дисплея	1Vp-p/75, составной NTSC (цветной)
Коммуникация	Встроенная громкая связь

Условия	Относ. влажность	Не более 90%
	Температура	0°C до +40°C
Размеры	Габариты	339×268×66мм
	Вес	Приблизительно 2,0 кг
Установка		Врезная

HDN-200 (камера)

Параметр		Спецификации
Источник питания		Постоянный ток 12V (от НА/НАС-200)
Потребляемая мощность		Средняя: 0,1W, максимальная: 2,0W
Вход дисплея		1Vp-p/75, составной NTSC (цветной)
Освещение		более 1 Люкс: цветной дисплей/ менее 1 Люкс: чёрно-белый дисплей
Условия	Температура	-10°C до +40°C
	Относ. влажность	Не более 90%
Габариты	Размеры	89×131×10мм
	Вес	Приблизительно 0,3 кг
Установка		Врезная

Условия гарантии.

На продукцию HYUNDAI Telecom предоставляется один (1) год гарантии со дня покупки. Мы отремонтируем или заменим неисправный прибор.

1. Эта гарантия распространяется только на первоначального покупателя.
2. Гарантия не действительна в случае самостоятельного проведения ремонта или неполадок, являющихся следствием неправильного использования или неправильной установки.
3. Ответственность Hyundai Telecom ограничивается затратами на ремонт/замену оборудования по гарантии.
4. Если вы нуждаетесь в гарантийном обслуживании, пришлите оборудование дилеру. Продукт должен быть сопровожден следующими документами: Ваше имя, адрес, номер телефона, серийный номер, копия документа о покупке с датой покупки.

Номер модели написан на коробке и на инструкции по эксплуатации. Серийный номер находится на нижней части прибора. Указывайте эти данные в случае гарантийного ремонта.